## Guardian app setup



Zet de Guardian aan.

Verbind je smartphone met het Wi-Fi signaal (SSID) van de camera. Deze start altijd met HD-\*\*\*\* en komt overeen met het QR-code-nummer op de Guardian. Het standaard wachtwoord is **12345678** 

CURREN	TNETWORK	
() ()	FRITZBox 3490 Connected	
AVAILAE	ILE NETWORKS	
	GUEST-SMARTWARES	
(îîa	HD-001583	
(î:0	SMARTWARES	
+	Add network	

3.

Open de Smartwares view app en druk op de + knop, onderin.





Je moet 3 velden invullen:

- A Systeem naam Geef je camera een naam, zoals je zelf wil.
- B DID Druk op Zoeken en de DID zal zichtbaar worden. Een andere optie is om de QR-code van de Guardian te scannen of handmatig in te typen.
- C Wachtwoord Het standaard wachtwoord is **123456**

Druk op opslaan als je alles hebt ingevuld.

System Name:	Guardian	
DID:		
Security Code:		
Search	Cancel	Save
	Scan DID Label	



Nu kun je het live-beeld van de camera openen, door op onderstaande icoon te drukken.



Nu wordt je meteen geforceerd om het standaard wachtwoord te veranderen naar je eigen wachtwoord:

Modify dev	ice security code
t New security code:	numbers/english
Confirm security code:	numbers/english
	ОК





Druk op 'geavanceerd' in dit scherm:

System Name:	Guardian		
DID:	CGXX-001583	3-WGCCB	
Security Code:	•••••		
	Enable Email A	lert	
Search	Cancel	Save	
	Advanced		



De geavanceerde instellingen zijn beschermd met een Admin wachtwoord. Vul het Admin wachtwoord in, dat is standaard: **123456** 

	any
<ul> <li>Verify admin</li> </ul>	password
Admin Password	
Cancel	ОК

Nu wordt je geforceerd om het standaard Admin wachtwoord te veranderen naar je eigen Admin wachtwoord:

<ul> <li>Modify a</li> </ul>	nable Email Alert admin password
New password:	humbers/english
Confirm password:	numbers/english
Cancel	ОК



Als je toegang hebt tot de geavanceerde instellingen, ga naar Wi-Fi instellingen en druk op beheer WiFi netwerk:

WiFi Se	etting
SSID:	None
	Manage WiFi network
	Refresh WiFi network
WiFi settin adv. settin	ng will take effect after leaving g.



Kies de Wi-Fi netwerk naam (SSID) waar je mee wil verbinden en vul het bijbehorende wachtwoord in.

FRITZBox 3490	•
Signal strength: 100 %	
Wireless password	
1	
Show password.	



De Guardian zal opnieuw opstarten, dit duurt ongeveer 1 minuut. Hierna is installatie geslaagd.

